

E-Mobility made simple.

VOITAS X11 – Extension Wallbox

Für alle, die bereits eine Wallbox installiert haben.

Bei Wallboxen anderer Hersteller stellt das Kabelmanagement oft ein Problem dar. Das Ladekabel kann nicht aufgerollt werden und ist leicht dem Verschleiß ausgesetzt.

Die VOITAS X11 – Extension Wallbox (5 m und 8 m) dient als praktische Kabelverlängerung für die vorhandene Wallbox. Die Anwendung ist sehr einfach. Die Geräte können optional mit Typ-2-Steckern gekoppelt werden.

Anschließen und laden – so einfach wie nie.



VOITAS X11 – Technische Spezifikation

Nennlast / Volt / v. Frequenz	16A/400V/50Hz
Ladestrom	Abhängig von installierter E-Ladestation (max. 11 kW)
Ladeenergie	Abhängig von installierter E-Ladestation (max. 11 kW)
Lademodus	IEC 61851-1, mode 3
Verbindungsstecker	Type 2 Stecker
Maße	395x350x182 [mm]
Gewicht	6,4 kg bei 8 M version 6 kg bei 5 M version
Betriebstemperatur	Zwischen -25 °C und 40 °C
Installation	Spezielle Wandhalterung, befestigt an Innenwand oder überdachter Außenwand
Ladekabel	5-Meter and 8-Meter Versionen, eingebaute Aufrollfunktion
Zertifizierung und Richtlinien	Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, PN-EN IEC 61316:2022-04, PN-EN 62196-2:2017-06